

อัตราค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ (รวมภาษี7%)							
ขนาด (แอมป์)	เฟส	ค่าต่อไฟ (บาท)	ค่าตรวจสอบ (บาท)	ค่าส่วนเฉลี่ย (บาท)	ค่าประกัน (บาท)	รวม (บาท)	
						ผู้ใช้ไฟฟ้าไป	ส่วนราชการ
5(15)	1	321	107	-	300	728	428
15(45)	1	802.50	214	1,605	2,000	4,621.50	2,621.50
30(100)	1	1,605	428	5,350	5,000	12,383	7,383
15(45)	3	2,407.50	642	6,955	6,000	16,004.50	10,004.50
30(100)	3	4,815	1,284	17,655	15,000	38,754	23,754
ประกอบซี.ที. แรงต่ำ	1	2,675	1,070	หม้อแปลง เฉพาะราย ไม่คิดค่า ส่วนเฉลี่ย	หม้อแปลง เฉพาะราย เควีเอ.ละ 400 บาท	3,745.-	
	3	8,025	3,210			11,235.-	
ประกอบซีที.แรงสูง ไม่เกิน 200 แอมป์ เกิน 200 แอมป์		ไม่เกิน 200 A 32,100	ไม่เกิน 30 A 16,050			48,150.-	
		เกิน 200 A 42,800	เกิน 30 A 21,400			64,200.-	

ขนาดสายไฟฟ้า เซฟตี้สวิตช์ คัตเอาต์ และคาร์ทริดจ์ฟิวส์ตัวประชาชน								
ขนาดเครื่องวัด หน่วยไฟฟ้า (A)	โหลด สูงสุด (A)	ขนาดตัวนำประชาชนเล็ก ที่สุดที่ยอมให้ใช้ได้ (ตร.มม.)		บริษัทประชาชน				
		สาย อลูมิเนียม	สาย ทองแดง	เซฟตี้สวิตช์หรือ โหลดเบรกสวิตช์		คัตเอาต์ที่ใช้ร่วมกับคาร์ ทริดจ์ฟิวส์		เซอร์กิต เบรกเกอร์
				ขนาด สวิตช์ ต่ำสุด (A)	ขนาด ฟิวส์ สูงสุด (A)	ขนาด คัทเอาต์ ต่ำสุด (A)	ขนาด ฟิวส์ สูงสุด (A)	ขนาดปรับตั้ง สูงสุด (A)
5(15)	12	16	10	30	15	20	16	15-16
15(45)	36	25	16	60	14-50	60	35-50	40-50
30(100)	80	50	35	100	100	-		100

หมายเหตุ สำหรับตัวนำประชาชนแนะนำให้ใช้สายทองแดง