



# แนวทางการตอบคำถามที่พบบ่อย งานด้านบริการลูกค้า และงานด้านบัญชีและการเงิน (Frequency Answer & Question : FAQ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ปรับปรุง พ.ศ.2563

## 1.ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟ มีขั้นตอนอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

**ตอบ** ขั้นตอนในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

-ท่านต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้แล้วเสร็จ รวมทั้งเดินสายเมนมาที่เสาไฟฟ้าต้นที่อยู่ใกล้อาคารโดยขนาด 5 แอมป์ สายเมนไม่น้อยกว่า 10 ต.มม , ขนาด 15 แอมป์ สายเมนไม่น้อยกว่า 25 ต.มม

-ค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย  
เป็นเงิน 407.00 บาท

-ค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์ 15 แอมป์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย  
เป็นเงิน 2,749.00 บาท

## 2.ในการขอใช้ไฟต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง

**ตอบ**

- 1.ทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า
- 2.บัตรประชาชน
- 3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ใช้ไฟไม่สามารถมาด้วยตัวเอง)
- 4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
- 5.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคลให้เพิ่มเติม

- 1.หนังสือรับรองนิติบุคคล
- 2.ใบ กพ. 20
- 3.บัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลง

### 3.ขอติดตั้งมิเตอร์กี่วันได้ใช้ไฟ

**ตอบ** -กรณีในเขตเมือง มิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์  
ติดตั้งภายใน 2 วันทำการนับแต่ชำระเงิน ยกเว้นพื้นที่ในเขต One touch  
Service ที่กำหนดไว้ ติดตั้งมิเตอร์ภายใน 24 ชม.

-กรณีนอกเขตเมือง มิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์  
ติดตั้งภายใน 5 วันทำการนับแต่ชำระเงิน

### 4.กรณีบิลค่าไฟเป็นชื่อผู้เสียชีวิตแล้วจะอย่างไร

**ตอบ** ให้ทำการโอนเปลี่ยนชื่อโดยแนบใบมรณะบัตร

### 5.ทำไมค่าไฟแพงผิดปกติ

**ตอบ** -กรณีผู้ใช้ไฟ ใช้ไฟเป็นปกติเท่าเดิมมาตลอดแต่ค่าไฟสูงผิดปกติ  
แนะนำให้ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ

-แนะนำให้ผู้ใช้ไฟตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินหรือไม่โดยปิด  
สวิตช์ทุกดวง , ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าออกให้หมดแล้วมาดูว่ามีเตอร์ไฟฟ้ายัง  
หมุนหรือไม่หากหมุนอยู่แสดงว่ามีไฟฟ้ารั่ว

## 7. กรณีมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม?

**ตอบ** กรณีมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ให้แยกเป็น 2 กรณี

- ใหม่จากธรรมชาติ เช่น มดเข้า น้ำเข้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- ใหม่จากผู้ใช้ไฟใช้ไฟเกิน ทำให้ขดลวดไหม้ต้องชำระ ค่าชดเชยมิเตอร์  
ชำระตามขนาดมิเตอร์

## 8. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนได้ที่ไหน ?

ประชาชนผู้ถือบัตร ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ  
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านช่องทางดังนี้

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ทุกแห่ง
- PEA Shop และ PEA Mobile Shop ในพื้นที่ทุกแห่ง
- ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
- PEA Call Center โทร. 1129
- แอปพลิเคชัน PEA Smart plus
- [เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.](http://www.pea.co.th) [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

## 9. เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ??

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 230.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 230.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟผ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2562

## 10. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน มีอะไรบ้าง

1. เลขประจำตัวประชาชน , เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า, รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า, บิลประจำเดือนปัจจุบัน, จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

หมายเหตุ ข้อ 2 ถ้ามาลงทะเบียนที่สำนักงานฯ สามารถค้นข้อมูลให้ได้

# ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ

ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า  
ในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์  
เพื่อการรักษาพยาบาล



## 1 ติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่งพร้อมเอกสารดังนี้



บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า



บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา



หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น  
ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
หรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า



ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน  
1 เดือน (นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์)  
ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดิน  
เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล



ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมา  
ดำเนินการแทนต้องมีหลักฐานแสดงตัว  
ของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

## 2 PEA ขอสงวนสิทธิการเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า

## 3 ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

## 4 กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น

## 5 PEA จะยกเลิกสิทธิในกรณี

- ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน
- ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ  
หรือการละเมิดการใช้ไฟฟ้า
- แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
- ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้  
เครื่องมือทางการแพทย์  
แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA



ไม่ครอบคลุม  
กรณีไฟดับ  
จากเหตุสุดวิสัย  
ภัยธรรมชาติ

# 11. ค่าเบี้ยปรับ “การละเมิดการใช้ไฟฟ้า”??

| <div>  <div> <h2>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</h2> <p>ประกาศเพิ่มค่าเบี้ยปรับ “การละเมิดการใช้ไฟฟ้า”</p> </div> </div> |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ขนาดการใช้ไฟฟ้า (แอมป์)                                                                                                                                                                        | ราคาเดิม (บาท) | ราคาใหม่ (บาท) |
| 1 เฟส 3 - 5 แอมป์                                                                                                                                                                              | 2,000.-        | 12,000.-       |
| 1 เฟส 10 - 30 แอมป์                                                                                                                                                                            | 5,000.-        | 34,500.-       |
| 1 เฟส เกินกว่า 30 แอมป์                                                                                                                                                                        | 7,500.-        | 60,000.-       |
| 3 เฟส 10 - 50 แอมป์                                                                                                                                                                            | 10,000.-       | 66,000.-       |
| 3 เฟส เกินกว่า 50 แอมป์                                                                                                                                                                        | 20,000.-       | 121,500.-      |
| มิเตอร์แรงต่ำประกอบซีที                                                                                                                                                                        | ราคาเดิม (บาท) | ราคาใหม่ (บาท) |
| 1 เฟส                                                                                                                                                                                          | -              | 82,500.-       |
| 3 เฟส                                                                                                                                                                                          | -              | 157,500.-      |
| มิเตอร์แรงสูง                                                                                                                                                                                  | ราคาเดิม (บาท) | ราคาใหม่ (บาท) |
| ทุกขนาด                                                                                                                                                                                        | 50,000.-       | 390,000.-      |
| *** ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ***                                                                                                                                         |                |                |

# งานด้านตรวจสอบหน่วย รายย่อย



## 1.ค่าไฟฟ้าบ้านทั่วไปคิดหน่วยละกี่บาท ?

**ตอบ** -ประเภทบ้านอยู่อาศัย ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ สำหรับการใช้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องโดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

| 1.1 อัตราปกติ                                         | ค่าพลังงานไฟฟ้า<br>(บาท/หน่วย) | ค่าบริการ<br>(บาท/เดือน) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน</b> |                                | <b>8.19</b>              |
| 15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15)                         | 2.3488                         |                          |
| 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)                      | 2.9882                         |                          |
| 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)                      | 3.2405                         |                          |
| 65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)                     | 3.6237                         |                          |
| 50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150)                    | 3.7171                         |                          |
| 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)                   | 4.2218                         |                          |
| เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)         | 4.4217                         |                          |

|                                                    |        |              |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|
| <b>1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน</b> |        | <b>38.22</b> |
| 150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150)                    | 3.2484 |              |
| 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)                | 4.2218 |              |
| เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)      | 4.4217 |              |

| 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้<br>(Time of Use Rate : TOU) | ค่าพลังงานไฟฟ้า<br>(บาท/หน่วย) |          | ค่าบริการ<br>(บาท/เดือน) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|                                                           | Peak                           | Off Peak |                          |
| 1.2.1 แร่งดัน 22 – 33 กิโลโวลท์                           | 5.1135                         | 2.6037   | 312.24                   |
| 1.2.2 แร่งดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์                         | 5.7982                         | 2.6369   | 38.22                    |

- หมายเหตุ**
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2
  3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนทุกราย ยังคงได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2558 และตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 ที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน
  4. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
  5. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตราประเภทที่ 1.1 ได้

## 2. ถ้ามีเตอร์ไฟฟ้าชำรุด(ไหม้) ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม ?

**ตอบ** กรณีสวิตเตอร์ไฟฟ้าใหม่ให้แยกเป็น 2 กรณี

- ไหม้จากธรรมชาติ เช่น มดเข้า น้ำเข้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  - ไหม้จากผู้ใช้ไฟใช้ไฟเกิน ทำให้ขดลวดไหม้ต้องชำระ ค่าชดเชยมิเตอร์
- ชำระตามขนาดมิเตอร์

### 3. ทำไมค่าไฟเดือนนี้สูงผิดปกติ?

ตอบ ขั้นแรกแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเลขอ่านที่มีเตอร์ด้วยตนเองก่อน

- หากเลขอ่านมิเตอร์ไม่ตรงหรือต่ำกว่าเลขอ่านในใบแจ้งหนี้ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าฯ เพื่อยกเลิกใบแจ้งหนี้ทันที

[illegible]



## 5. ทำไมในใบแจ้งหนี้ไม่แสดงยอดค่าไฟฟ้าประจำเดือน

**ตอบ** เนื่องจากมิเตอร์ที่บ้านของลูกค้ามีปัญหา จึงต้องมีการวางใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่มียอดค่าไฟออกไปเพื่อให้ลูกค้ามาติดต่อที่การไฟฟ้าฯ แต่ถ้าหากลูกค้าไม่ได้มาติดต่อการไฟฟ้าฯ จะทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้รอบที่ 2 ให้ลูกค้าโดยวางบิลไว้ในกล่องใบแจ้งหนี้

### สาเหตุที่ใบแจ้งหนี้ไม่ออกยอดค่าไฟมีดังนี้

1. รหัส 06 มิเตอร์ชำรุด แนวทางการคิดค่าไฟ เฉลี่ยจากสถิติเดิมที่เคยมีมา เลือกจากช่วงที่มีสถิติสม่ำเสมอ 3 เดือนย้อนหลัง

### 2. รหัส 09 หามิเตอร์ไม่พบ

- เกิดจากมิเตอร์ที่บ้านลูกค้าถูกตัดผู้จัดหาหน่วยหามิเตอร์ไม่พบ
- ลูกค้ามายกเลิกการใช้ไฟ พชง.ผมต. ถอดมิเตอร์ไปที่แผนกมิเตอร์แล้ว

3. รหัส 07 PEA ไม่ตรง หมายถึง PEA มิเตอร์หน้างานกับ PEA ในระบบไม่ตรงกัน ต้องให้พนักงานบัญชีตรวจสอบหน่วยก่อนจัดทำใบแจ้งหนี้

### 4. รหัส 10 รอ พบช.ตรวจสอบ

- ข้อมูลหลักมิเตอร์จริง กับ ข้อมูลหลักมิเตอร์ในระบบ SA P ไม่ตรงกัน
- ในเดือนก่อนผู้จัดหาหน่วยมีการจดหน่วยไว้เกิน จึงต้องใส่รหัสผิดปกติ 10 เพื่อให้พนักงานบัญชีตรวจสอบหน่วยตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน

6. ทำไมในใบแจ้งหนี้แสดงยอดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ทั้งๆที่จ่ายค่าไฟเดือนก่อนแล้ว?

ตอบ สาเหตุเกิดจากผู้ที่ใช้ไฟชำระค่าไฟในวันทำการไฟฟ้าฯ  
Download ข้อมูลเพื่อจดหน่วย หรือวันเดียวกันกับวันที่การไฟฟ้า  
ฯทำการจดหน่วย ทำให้ข้อมูลในใบแจ้งหนี้แสดงยอดค่าไฟ 2  
เดือน แต่ข้อมูลค้างชำระในระบบจริงนั้นผู้ใช้ไฟค้างชำระเพียง 1  
เดือน

[illegible]

## 7. ในบิลค่าไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง?



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority

**ใบแจ้งค่าไฟฟ้า**

การไฟฟ้ารังสิต 025168657-9

ชื่อ นายสมมุติ นามทดสอบ

ที่อยู่ 99/99 ม.99 ต.ฤๅกค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

รหัสการไฟฟ้า สายจดหน่วย หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า เลขที่ใบแจ้งฯ  
(PEA Code) (MRU) (CA/Ref. NO. 1) (Invoice No./Ref No.2)

**G08101 GRST0181 020019320090 000022098363**

รหัสเครื่องวัด User No. ประเภท วัน-เวลาอ่านหน่วย ประจำเดือน  
(PEA No.) (Type) (Meter Reading Data) (Bill Period)

**5700622483 022900 1115 15/04/59 13:59:19 04/2559**

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน ตัวคูณ ประวัติการใช้ไฟ  
(Usage Current) (Multiplier) (Usage History)

| เลขครั้งหลัง<br>(Recent Reading) | เลขครั้งก่อน<br>(Previous Reading) | จำนวนที่ใช้<br>(Consumption) | วันที่จด<br>(Date) | หน่วย<br>(Unit) |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1516.000                         | 1284.000                           | 232.000                      | 16/03/59           | 215             |
|                                  |                                    | กว.                          | 14/02/59           | 148             |
|                                  |                                    | หน่วย                        | 16/01/59           | 129             |
|                                  |                                    |                              | 16/12/58           | 169             |
|                                  |                                    |                              | 15/11/58           | 145             |
|                                  |                                    |                              | 16/10/58           | 141             |

WM Version 1.1.2. #1 จำนวนเงิน (บาท)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ค่าพลังงานไฟฟ้า              | 865.13 |
| ค่าบริการรายเดือน            | 8.19   |
| ค่า Ft -0.0480 บาท/หน่วย     | -11.14 |
| ส่วนลด                       |        |
| รวมเงินค่าไฟฟ้า              | 862.18 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          | 60.35  |
| รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน | 922.53 |

รวมเงินที่ต้องชำระ (Amount) \*\*\*\*922.53

00708101 5904 07 000022098363 000232 69

วันครบกำหนดชำระเงิน (Due Date) 25 เม.ษ. 2559

การชำระเงิน โปรดอ่านคำแนะนำและค่าเดือนด้านหลัง

099400016550100 020019320090 590422 92253

### 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนนี้เป็นข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า วันและเวลาอ่านหน่วย ค่าไฟฟ้าประจำเดือน

### 2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ส่วนนี้ประกอบด้วย เลขอ่านครั้งก่อน - หลัง จำนวนหน่วยที่ใช้และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง

### 3 ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ

ประกอบไปด้วย

1. ค่าพลังงานไฟฟ้า คือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง สายจำหน่าย และค่าการผลิตไฟฟ้า
2. ค่าบริการรายเดือน คือ ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยไฟฟ้า ค่าจัดทำและจัดส่งบิลค่าไฟฟ้า การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า และงานบริการลูกค้า ค่าบริการดังกล่าวได้เรียกเก็บมาตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2543
3. ค่า Ft ค่า Ft คือ ค่าซื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์) ค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียกเก็บตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง  
หรือ [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)  
หรือ 1129 PEA Call Center

# งานด้านเงินประกัน



## 1. เลิกใช้ไฟต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

- ตอบ
1. ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟ
  2. บัตรประชาชน

หากใบเสร็จค่าประกันสูญหายไม่ต้องแจ้งความ แผนกบริการลูกค้าออกหนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินค่าประกันสูญหายแทน

## 2. โอนเปลี่ยนชื่อกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ต้องทำอะไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง

- ตอบ
1. ใบมรณะ
  2. หนังสือมอบอำนาจของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ (กรณีผู้ใช้ไฟไม่สามารถมาด้วยตัวเอง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

3. บิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ต้องการโอนเปลี่ยนชื่อมาเป็นของบุตรต้องทำอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ

1. ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟ
2. ใบมรณะของบิดาและมารดา
3. หากมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพี่น้องทั้งหมด หรือหากมีพี่น้องเป็นจำนวนมากให้แนบสำเนาบัตรประชาชนครึ่งหนึ่งของจำนวนพี่น้องทั้งหมด

4. ซื้อบ้านแล้วอยากโอนเป็นชื่อตนเอง แต่ติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้ทำอย่างไร

ตอบ

1. ใช้หนังสือสัญญาซื้อขาย
2. ผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าประกันเอง

5. ให้บุคคลอื่นรับเงินประกันแทนได้หรือไม่

ตอบ

ได้ค่ะ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของบ้านมาด้วยและรับเป็นเช็คสั่งจ่าย

# งานด้านแคชเชียร์



## 1. ถ้าบิลค่าไฟหาย ไม่มีบิลสามารถชำระค่าไฟได้หรือไม่?

**ตอบ** สามารถชำระได้ เพียงลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อ - สกุล หรือที่อยู่ ที่ตรงกันกับบิลค่าไฟก็สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้



0X-XXXX-XXXX

## 2. บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะชำระค่าไฟฟ้าที่นี่ สามารถชำระค่าไฟได้หรือไม่

**ตอบ** สามารถชำระได้ เพียงลูกค้านำบิลค่าไฟที่อยู่ต่างจังหวัดมา ยื่นชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ กฟพ.ได้ หรือหากไม่มีบิลก็สามารถแจ้งชื่อ



3. สามารถนำเหรียญ 10, 5, และ 1 บาทมาชำระค่าไฟได้สูงสุดกี่บาท?

ตอบ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดการชำระหนี้ด้วยเหรียญไว้ดังนี้

| ชนิดเหรียญ | สามารถชำระหนี้ได้ไม่เกิน |
|------------|--------------------------|
| 25 สตางค์  | 10 บาท                   |
| 50 สตางค์  | 10 บาท                   |
| 1 บาท      | 500 บาท                  |
| 5 บาท      | 500 บาท                  |
| 10 บาท     | 1,000 บาท                |



4. ค่าไฟฟ้าในบิล 415.13 บาท ทำไมแคชเชียร์รับค่าไฟเรียกเก็บ 415.25 บาท?  
ตอบ

| หลักเกณฑ์การปิดเศษสตางค์ในการชำระค่าสินค้าและบริการ |                  |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| ที่                                                 | ช่วงของเศษสตางค์ | การดำเนินการ             |
| 1                                                   | 1 - 12           | ปิดเศษลงเป็น 0 สตางค์    |
| 2                                                   | 13 - 24          | ปิดเศษขึ้นเป็น 25 สตางค์ |
| 3                                                   | 25               | 25 สตางค์                |
| 4                                                   | 26 - 37          | ปิดเศษลงเป็น 25 สตางค์   |
| 5                                                   | 38 - 49          | ปิดเศษขึ้นเป็น 50 สตางค์ |
| 6                                                   | 50               | 50 สตางค์                |
| 7                                                   | 51 - 62          | ปิดเศษลงเป็น 50 สตางค์   |
| 8                                                   | 63 - 74          | ปิดเศษขึ้นเป็น 75 สตางค์ |
| 9                                                   | 75               | 75 สตางค์                |
| 10                                                  | 76 - 87          | ปิดเศษลงเป็น 75 สตางค์   |
| 11                                                  | 88 - 99          | ปิดเศษขึ้นเป็น 1 บาท     |
| 12                                                  | 100              | 1 บาท                    |

# 6. อยากจะชำระค่าไฟฟ้าผ่าน App “PEA Smart Plus” มีขั้นตอนอะไรบ้าง?



**1** เปิดแอปพลิเคชัน PEA SMART PLUS



**2** ถ้ามีรายการ**ค้างชำระ** ให้**แตะที่ปุ่ม**



**3** **แตะที่ช่อง** เพื่อเลือกรายการที่จะชำระแล้ว**แตะที่ปุ่ม**



**4** เลือกบัญชีธนาคารที่จะใช้ชำระค่าไฟฟ้าในที่นี้เลือก **ธนาคารกรุงไทย**



**5** เลือกชำระผ่าน **NETBANK** และ**แตะที่ปุ่ม**



**6** ป้อน Username และรหัสผ่านสำหรับใช้งาน Netbank แล้ว**แตะที่ปุ่ม**



**7** เลือกบัญชีที่จะใช้ชำระ ป้อนอีเมลล์ หรือ เบอร์มือถือ เพื่อรับข้อความแจ้งผลการชำระเงินแล้ว**แตะที่ปุ่ม**



**8** ระบบจะส่ง SMS แจ้งรหัส TOP แล้วให้**แตะที่ปุ่ม**



**9** ป้อนรหัส TOP แล้ว**แตะที่ปุ่ม**



**10** เสร็จสิ้นการชำระค่าไฟฟ้า ระบบส่ง SMS หรือ อีเมลล์แจ้งผลตามที่ระบุไว้



**11** เพื่อดูประวัติการชำระค่าไฟฟ้า



**12** กลับมาที่หน้าหลัก ยอด**ค้างชำระ** จะหายไป สถานะจะเป็น “ปกติ”

# งานด้านตรวจสอบหน่วย รายใหญ่



### 1. ทำไมต้องเรียกเก็บอัตราขั้นต่ำ?

**ตอบ** เพื่อให้ครอบคลุมกับต้นทุนของการไฟฟ้าในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย เสา สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ในการสำรองให้ผู้ใช้งานไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา

### 2. ประเภทใดบ้างที่ต้องเปรียบเทียบอัตราขั้นต่ำ

**ตอบ** อัตราประเภทที่ 3, 4, 5, 6.2, 7.2

### 3. ทำไมต้องมีการบวกเพิ่มการสูญเสียในหม้อแปลงร้อยละ 2

**ตอบ** การติดตั้งมิเตอร์ทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ทำให้ไฟฟ้าที่จ่ายไป ผ่านหม้อแปลงก่อนที่ จะเข้าสู่มิเตอร์เพื่อทำการวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ และ ขดลวดไฟฟ้าภายในหม้อแปลง ต้องการกระแสเข้าไปเลี้ยงบางส่วน ซึ่งการใช้ไฟฟ้าตรงนี้ มิเตอร์ไม่สามารถวัดได้

#### 4. ประเภทใดบ้างที่ต้องคำนวณเพิ่มการสูญเสียร้อยละ 2

ตอบ ประเภทที่ 1.2, 2.2, 3, 5 , 6 ที่ใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลงเฉพาะราย

#### 5. ทำไมต้องเก็บค่า P.F (การคิดค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า Power Factor : PF.)?

ตอบ เพื่อเป็นการควบคุมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดูแลระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้ P.F. ซึ่งกำหนดให้ต้องมี P.F. อย่างน้อย 0.85

#### 6. จะรู้ได้อย่างไรว่าค่า P.F. ของเราเป็นเท่าไร ?

ตอบ ดูจากค่า Kvar และ KW จากการใช้ไฟฟ้า

$$\text{Kvar} = (\text{KW} \times (61.97/100))$$

หากมีค่า > 0

P.F. ต่ำกว่า 0.85

7. การคิดค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Power Factor :P.F.) ต้องเรียกเก็บกับอัตราค่าไฟประเภทไหนบ้าง

ตอบ อัตราที่ต้องเรียกเก็บคืออัตราประเภทที่ 3, 4, 5, 6.2, 7.2

8. มีทางไหนบ้างที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ไฟไม่ให้ถูกคิดค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ?

ตอบ มี 2 กรณี

กรณีที่ 1. การตัดฟากมิเตอร์

- ตัดฟากโดยถอนคีมมิเตอร์
- ตัดฟากโดยขอใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างหรือแสงสว่างและอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีพ

กรณีที่ 2 - การขอหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร

- ขอหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร หรือปรับปรุงกิจการประจำปี

# งานด้านคุมใบเสร็จ

## 1. ถ้าอยากได้ใบเสร็จรับเงินทาง E-mail มีวิธีการอย่างไร?

### e-Receipt/e-Tax Invoice

คือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อีเล็กทรอนิกส์   
โดยท่านสามารถรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อีเล็กทรอนิกส์ ทาง e-Mail ได้  
ตั้งแต่เดือน ม.ค.63 เป็นต้นไป  
ในกรณีที่ท่านชำระผ่านช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น  
**PEA Smart Plus หรือ หักผ่านบัญชีธนาคาร**  
กรณีที่ท่านมาชำระที่สำนักงานฯ ท่านยังคงได้รับใบเสร็จในรูปแบบกระดาษเช่นเดิม

ลงทะเบียนขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อีเล็กทรอนิกส์ ทาง e-Mail  
ได้ที่ <https://eservice.pea.co.th/etax/authen>



 **SERVICE**



สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1129 Call Center  
หรือ 044-614467 แผนกบัญชีและประมวลผล

## 2. ข้อดีของการชำระค่าไฟแบบหักผ่านบัญชีธนาคารคืออะไร?

**FREE**



- ฟรีค่าธรรมเนียม
  - ไม่ต้องกลัวโดนตัดไฟเพราะลืมจ่าย
  - ไม่ต้องเสียเวลามารอคิว หากมาชำระด้วยตนเอง
  - ดำเนินการด้านเอกสารเพียงครั้งเดียว
  - สามารถรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีได้ทาง E-mail
- สามารถลงทะเบียนได้ที่ <https://eservice.pea.co.th/etax/authen>

### 3. อยากชำระค่าไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคารอย่างไร

**ตอบ**

1. รับแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าฯ
2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. แนบเอกสารประกอบการหักผ่านธนาคาร
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
  - สำเนาสมุดบัญชี จำนวน 2 ชุด
  - ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินฯ
4. ยื่นแบบฟอร์มกับธนาคารที่ผู้ใช้ไฟต้องการให้หักบัญชีฯ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารรับข้อมูลและประทับตราให้เรียบร้อย


5. ผู้ใช้ไฟนำแบบฟอร์มที่ยื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำกลับมายื่นที่การไฟฟ้าฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคารต่อไป

### 4. มีเอกสารหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ (ใบแจ้งสีฟ้า) ส่งมาว่ามียอดค้างค่าไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกค้างชำระค่าไฟประจำเดือนนั้นแล้ว?

**ตอบ** ทางการไฟฟ้าฯ ได้จัดหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์โดยส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจจะล่าช้า ทำให้การจัดส่งหนังสือฯ สวนทางกันกับตอนผู้ใช้ไฟชำระค่าไฟฟ้า



## งานตัด - ต่อกลับ มิเตอร์



## 1.ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และไม่มีหนังสือแจ้งเตือน?

**ตอบ** 1.1 แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าสมัคร SMS ส่งทางมือถือแจ้งเตือน 1 วันก่อนตัดมิเตอร์

1.2 และหนังสือแจ้งเตือนทางการไฟฟ้าได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

1.3 แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าโหลดApplication : PEA Smart plus เพื่อรับการแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ซึ่งเป็นช่องทาง 1 ที่สะดวกมากและไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

## 2. มิเตอร์ถูกตัดไม่ทราบว่าจะติดตั้งให้ได้ตอนไหน?

2.1 การต่อกลับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากชำระเงิน /พิจารณาทบทวนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

2.2 กรณีถูกงดจ่ายไฟไม่เกิน 7 วัน ต่อกลับไม่เกิน 2 ชม./ไม่เกิน 20.00 น. ภายในวันที่ชำระเงิน

2.3 กรณีถูกงดจ่ายไฟเกิน 7 วัน แต่ไม่ถึง 30 วัน ต่อกลับไม่เกิน 1 วัน หลังชำระเงินแล้ว

2.4 กรณีถูกงดจ่ายไฟเกิน 30 วัน แต่ไม่ถึง 90 วัน หากเงินประกันถูกหักล้างค่าไฟฟ้าแล้ว ให้เรียกเก็บเงิน ประกันใหม่ และต่อกลับไม่เกิน 1 วัน หลังชำระเงินแล้ว ขึ้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

3. ไปทำธุระต่างจังหวัด , ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล, ไปเฝ้าผู้ป่วย  
โรงพยาบาล ทำให้ถูกตัดมิเตอร์ ทำอย่างไรดี

**ตอบ** พนักงานบัญชี แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ถ้าไม่มีเวลา  
ชำระเงินโปรดชำระเงินทาง Application PEA Smart  
plus โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาจ่ายการไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็น  
ช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว หรือช่องทางออนไลน์ 7-11 หรือ  
ตู้บุญเต็มเป็นอีกช่องทาง 1

4. วิธีการคำนวณวันครบกำหนดจ่ายเงิน มีวิธีนี้บอย่างไร

จำนวนวัน  
หลังจากได้รับบิล

กระบวนการงดจ่ายไฟ

1. การชำระเงินค่าไฟฟ้า

- สำนักงานการไฟฟ้า
- PEA Shop / PEA Mobile Shop
- App : PEA Smart Plus
- ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงินต่างๆ
  1. ตัวแทนจุดบริการ
  2. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. หักบัญชีบัตรเครดิต

ตัดบัญชีรับชำระค่าไฟฟ้าที่ชำระผ่านจุดต่างๆ

2. แจ้งเตือนเกินกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า

PEA จะแจ้งเตือนหลังครบกำหนดชำระเงินโดยส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งใบแจ้งเตือนมีบาร์โค้ด ผู้ใช้ไฟสามารถชำระผ่านจุดบริการฯ ได้ และ PEA จะส่ง sms ให้แก่ผู้ใช้ไฟที่ยังไม่ชำระเงิน จำนวน 2 ครั้ง

ตัดบัญชีรับชำระค่าไฟฟ้าที่ชำระผ่านจุดต่างๆ อีกครั้ง

3. เสนองดจ่ายไฟ

พนักงานที่เกี่ยวข้องเสนองดจ่ายไฟ และส่งคำร้องขอผ่อนผันให้ผู้ใช้ไฟรายที่ต้องการผ่อนผัน

4. งดจ่ายไฟ

ผู้รับแจ้งตัด - ต่อกลับทำการงดจ่ายไฟ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

ได้รับ SMS ครั้งที่ 1

ได้รับ SMS ครั้งที่ 2



ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม



ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม